Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

PA00294

Stroomtransformator | 100A | 3-fasen kit

Ferroamp | 10m kabel



Deze stroomtransformator-kit meet de driefasige netstroom voor een EnergyHub, zodat het systeem weet hoeveel energie het net in- en uitgaat en daar zijn regeling op kan afstemmen. De kit is bedoeld voor aansluitingen tot 100 A en heeft met 13 mm de kleinste kabelopening van de drie CT-kits, dus voor kleinere aansluitkabels. Hij hoort bij de kleinste EnergyHub Wall en past ook bij de overige EnergyHub-uitvoeringen. Een kabel van 10 m is meegeleverd, zodat de CT's op enige afstand van de omvormer aan de netaansluiting geplaatst kunnen worden.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Type	Stroomtransformator (CT-kit)
Meetbereik (A)	2 - 100
Kabeldiameter / opening (mm)	13
Afmetingen (mm)	22 x 32 x 58
Nauwkeurigheid (%)	± 2
CT-verhouding	2000
Kabellengte (m)	10

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepasbaar met	EnergyHub Wall 14 / 21 / 28 kW; EnergyHub XL-kast

Documentatie van de fabrikant

Voor installatie, aansluitschema's en technische ondersteuning verwijzen wij naar de officiële documentatie van de fabrikant.

Document	Taal	Link
Datasheet fabrikant	Engels	Download PDF
Garantievoorwaarden	SV/EN	Download PDF

Datasheet PA00294 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Ferroamp AB productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV