Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

PA00295

Stroomtransformator | 160A | 3-fasen kit

Ferroamp | 10m kabel



Deze stroomtransformator-kit meet de driefasige netstroom voor een EnergyHub, zodat het systeem zijn regeling kan afstemmen op wat er via het net binnenkomt of wordt teruggeleverd. De kit is bedoeld voor aansluitingen tot 160 A en heeft met 24 mm een kabelopening die tussen de kleinste en de grootste CT-kit in ligt, dus voor middelgrote aansluitkabels. Hij wordt standaard geleverd bij de grotere Wall-uitvoeringen en bij de kleinere XL-kasten. Een kabel van 10 m is meegeleverd, zodat de CT's op enige afstand van de omvormer aan de netaansluiting geplaatst kunnen worden.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Type	Stroomtransformator (CT-kit)
Meetbereik (A)	8 - 160
Kabeldiameter / opening (mm)	24
Afmetingen (mm)	36 x 56 x 70
Nauwkeurigheid (%)	± 2,5
CT-verhouding	4000
Kabellengte (m)	10

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepasbaar met	EnergyHub Wall 14 / 21 / 28 kW; EnergyHub XL-kast

Documentatie van de fabrikant

Voor installatie, aansluitschema's en technische ondersteuning verwijzen wij naar de officiële documentatie van de fabrikant.

Document	Taal	Link
Datasheet fabrikant	Engels	Download PDF
Garantievoorwaarden	SV/EN	Download PDF

Datasheet PA00295 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Ferroamp AB productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV