Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

PA00296

Stroomtransformator | 300A | 3-fasen kit

Ferroamp | 10m kabel



Deze stroomtransformator-kit meet de driefasige netstroom voor een EnergyHub bij zware aansluitingen tot 300 A, waar de kleinere kits niet toereikend zijn. Met een kabelopening van 36 mm past hij om dikke aansluitkabels en heeft hij de beste nauwkeurigheid van de drie CT-kits. Hij is de standaardkit bij de grootste XL-kast en past ook bij de overige EnergyHub-uitvoeringen. De meegeleverde kabel van 10 m maakt het mogelijk de CT's op enige afstand van de omvormer aan de netaansluiting te plaatsen, bijvoorbeeld in de hoofdverdeler, ook wanneer de omvormer verderop staat.

Afbeelding indicatief; uitvoering kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Type	Stroomtransformator (CT-kit)
Meetbereik (A)	15 - 300
Kabeldiameter / opening (mm)	36
Afmetingen (mm)	42 x 66 x 92
Nauwkeurigheid (%)	± 1,5
CT-verhouding	6000
Kabellengte (m)	10

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepasbaar met	EnergyHub Wall 14 / 21 / 28 kW; EnergyHub XL-kast

Documentatie van de fabrikant

Voor installatie, aansluitschema's en technische ondersteuning verwijzen wij naar de officiële documentatie van de fabrikant.

Document	Taal	Link
Datasheet fabrikant	Engels	Download PDF
Garantievoorwaarden	SV/EN	Download PDF

Datasheet PA00296 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Ferroamp AB productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV