Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## H226-41300-036N4

# Lastschakelaar | 32A | 7,5kW | 3P | on/off | n-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | H226



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Uitgevoerd als hoofd-/noodstopschakelaar, bediend met N-greep (normaal) in geel/rood. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening.

*Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.*

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4024537016248 |
| Type | Lastschakelaar |
| Schakelprogramma | 41300 |
| Nominale stroom (AC-21) | 32 A |
| Vermogen AC-23 (400 V) | 11 kW |
| Vermogen AC-3 (400 V) | 7,5 kW |
| Aantal polen | 3 |
| Beschermingsgraad (voorzijde) | IP66 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
| Aansluiting | Kooiklem (box terminal) |
| Montagewijze | Frontmontage |
| Bevestiging | 4 gaten |
| Montagesteek / uitsparing | 48 × 48 mm |
| Greep | N-greep (normaal) met hangslotvoorziening |
| Greepkleur | geel/rood |
| Vergrendeling | 3 hangslotposities |

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepassing | Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar. |
| Noodstop | Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar). |


Datasheet H226-41300-036N4 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41300.

**Elektrisch schema**




 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV