Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

PA00967

Rogowski-spoel | 1800A | 3-fasen kit

Ferroamp | 230/24V voeding



Deze Rogowski-spoel meet de driefasige netstroom van een EnergyHub tot 1800 A en is daarmee de uitvoering voor de allerzwaarste aansluitingen van de reeks. De flexibele spoel wordt om de kabel of rail heen gelegd, wat bij zware, moeilijk bereikbare aansluitingen handig is. Opening en voeding zijn gelijk aan die van de kleinere Rogowski-spoelen; alleen het meetbereik verschilt, dus kies op de maximale netstroom van de installatie. De spoel past bij de grotere EnergyHub Wall-uitvoeringen en bij de XL-kast en wordt met een voeding voor de meetelektronica geleverd.

Afbeelding indicatief; uitvoering kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Type	Rogowski-spoel
Meetbereik (A)	200 - 1800
Kabeldiameter / opening (mm)	160
Nauwkeurigheid (%)	± 3
CT-verhouding	36000
Kabellengte (m)	1
Voeding	230/24 V-voeding (meegeleverd)

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepasbaar met	EnergyHub Wall 21 / 28 kW; EnergyHub XL-kast

Documentatie van de fabrikant

Voor installatie, aansluitschema's en technische ondersteuning verwijzen wij naar de officiële documentatie van de fabrikant.

Document	Taal	Link
Datasheet fabrikant	Engels	Download PDF
Handleiding	SV/EN	Download PDF
Garantievoorwaarden	SV/EN	Download PDF

Datasheet PA00967 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Ferroamp AB productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV