Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

PA00996

Rogowski-spoel | 1200A | 3-fasen kit

Ferroamp | 230/24V voeding



Deze Rogowski-spoel meet de driefasige netstroom van een EnergyHub tot 1200 A, voor aansluitingen waarvoor de CT-kits en de kleinste Rogowski-spoel niet toereikend zijn. Net als bij de andere Rogowski-spoelen wordt de flexibele spoel om de kabel of rail heen gelegd, wat bij zware, moeilijk bereikbare aansluitingen handig is. De opening is gelijk aan die van de kleinere uitvoering; alleen het meetbereik verschilt, dus kies op de maximale netstroom van de installatie. Een voeding voor de meetelektronica is meegeleverd en de spoel past bij de grotere Wall-uitvoeringen en bij de XL-kast.

Afbeelding indicatief; uitvoering kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Type	Rogowski-spoel
Meetbereik (A)	120 - 1200
Kabeldiameter / opening (mm)	160
Nauwkeurigheid (%)	± 3
CT-verhouding	24000
Kabellengte (m)	1
Voeding	230/24 V-voeding (meegeleverd)

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepasbaar met	EnergyHub Wall 21 / 28 kW; EnergyHub XL-kast

Documentatie van de fabrikant

Voor installatie, aansluitschema's en technische ondersteuning verwijzen wij naar de officiële documentatie van de fabrikant.

Document	Taal	Link
Datasheet fabrikant	Engels	Download PDF
Handleiding	SV/EN	Download PDF
Garantievoorwaarden	SV/EN	Download PDF

Datasheet PA00996 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Ferroamp AB productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV